

10MB108X

Medio 1250w 10"

1250 Watts de Potencia máxima

3" de Bobina

101 dB de Sensibilidad

60-5,000 Hz de Respuesta de frecuencia



ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro nominal	10" (254 mm)
Potencia máxima	1250 W
Potencia RMS	625 W
Respuesta de frecuencia	60Hz-5.0 KHZ
Impedancia nominal	8 Ohm
Sensibilidad	101 dB
Imán	Ferrita
Diámetro de la bobina	3"
Cable de bobina	CCA W

INFORMACIÓN DE MONTAJE

Diámetro total	10.2" (260 mm)
Diámetro de corte	9.0" (229 mm)
Profundidad de montaje	4.5" (113 mm)
Profundidad general	5.1" (128.5 mm)