

MR6.5

Medios 450w 6.5"

450 Watts de Potencia máxima

1.5" de Bobina

95 dB de Sensibilidad

120-6,000 Hz de Respuesta de frecuencia



ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro nominal	6.5" (165mm)
Potencia máxima	450 W
Potencia RMS	250 W
Respuesta de frecuencia	120Hz-6 KHZ
Impedancia nominal	4 Ohm
Sensibilidad	95 dB
Imán	30 Oz
Diámetro de la bobina	1.5"
Cable de bobina	CCA W

INFORMACIÓN DE MONTAJE

Diámetro total	6.57" (167 mm)
Diámetro de corte	5.62" (143 mm)
Profundidad de montaje	2.75" (70 mm)
Profundidad general	2.99" (76 mm)